

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	3	GHz
衰减度	59.3	60	60.7	dB
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	50W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	输入N-J

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.01	-59.68
0.57	1.04	-59.27
1.14	1.05	-59.68
1.71	1.05	-60.02
2.29	1.05	-60.04
2.86	1.08	-59.99
3.43	1.1	-60.06
4	1.15	-60.04
4.57	1.15	-59.73
5.14	1.1	-59.85
5.71	1.03	-59.76
6.29	1.07	-59.79
6.86	1.1	-59.35
7.43	1.08	-59.85
8	1.05	-59.57



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。