产品应用

应用	用于室内外射频测试平台，可以为射频放大器等有源器件供电。适配康迈微的低噪声放大器及小功率功放。
特点	12V供馈电盒，支持220V供电、直流供电

使用说明

1	射频接口	频率低于18GHz配SMA-K或N-K；频率18-40GHz配2.92-K；大于40GHz配2.4-K或1.85-K
2	供电方式1	220V供电输入，标准AC接口，12-15V/5W输出
3	供电方式2	直流供电，接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电
5	工作温度	-20 ~ + 60 ℃设计保证
6	表面颜色	阳极化处理（蓝色）
7	外壳材料	外壳采用合金铝
8	直流供电电压	直流供电电压由内部模块输入电压决定
9	开关使用说明	开关带上电指示，上电后灯亮，220V和DC供电任一电源上电，开通后即可使用，不能同时上电使用。

配件清单

1	标配	220V AC电源线1条
2	选配	220V输入电源适配器1个

参考实物图



外形结构图（mm）



注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。